

ソケットモバイル (CHS 7Ci) 設定用バーコード

工場出荷時の状態へ設定
を初期化する



#FNB00F0#

レジ端末 (iPad など) との Bluetooth 接続が切断された状態で行ってください。読み取りに成功すると、『ピーポ・ポ・ピポポポ』と音が鳴ります。電源が OFF になり、バーコードリーダーの初期化は完了です。

Codabar (NW-7) の読み
取りを有効にする



Codabar を有効にする

レジ端末 (iPad など) との Bluetooth 接続が切断された状態で行ってください。アルファベットで挟まれたタイプのバーコード (NW-7) の読み取りを有効にします。機器の初期設定では Codabar は読み取らない設定になっています。

『0』で始まるバーコードの
先頭『0』の読み取り設定
を変更する
(UPC-A の設定)

※読み込み時、音は鳴りません



先頭『0』を読む



先頭『0』を読まない

バーコードの先頭の数値が『0』の場合に、その『0』を読み取るか、読み取らないかを設定することができます。スマレジでは商品コードの完全一致の商品を呼び出すため、先頭が『0』で登録されている商品を読み出すには、先頭『0』の読み取りを許可する必要があります。機器の初期設定では先頭『0』は読み取らない状態になっています。

バーコード読み取り時の
本体バイブレーション設定
を変更する



バイブレーション ON



バイブレーション OFF

レジ端末 (iPad など) との Bluetooth 接続が切断された状態で行ってください。バーコードを読み取った際、本体を振動させることができます。読み取りが行なわれたことがわかり易くなるので、必要に応じて変更してください。

バーコード読み取り時の
Beep音設定を変更する



Beep音 ON



Beep音 OFF

レジ端末 (iPad など) との Bluetooth 接続が切断された状態で行ってください。バーコードを読み取った際、本体から『ピッ』と音を出すことができます。読み取りが行なわれたことがわかり易くなるので、必要に応じて変更してください。

機器の動作設定を iOS に
対応したモードへ変更する



#FNB00F40001#

CHS-7iCi は Android 端末や Windows タブレットなどでも使用できるようになっているため、スマレジで使用するために iOS 用モードが選択されている必要があります。レジ端末 (iPad など) との Bluetooth 接続が切断された状態で行ってください。